

RF tastsensor 3-dobbel for KNX System 55 igangkjøringsvippe

Velg for sammenligning



Mediedatabase

5103 00
4502101

Rom 1

0


4010337017257
1
06

Legg til

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende
artiklene:

- ✓ vippesett 3-d TF
- ✓ vippesett 3-d
- ✓ vippesett 3-d skriv.

Valgfritt tilbehør

- ✓ Bunnplatesett
- ✓ Festepl. kunststoff

RF-tastsensorene sender for KNX ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller taster, for dimming eller persiennestyling. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdiger og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via tofarget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekreftelsesvisning kan slås av.
- Tastsensoren kan festes på vegger ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller tastefunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Underenhet for Scene"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
- Ved underenhet for scene: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

lgangkjørings-modus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Batteri

Type:
CR 2450N

UN-nr.:
3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
- Tastsensoren leveres med en programnøytral lgangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til

bryterprogrammet, må bestilles separat.

- Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippestett og/eller rammer.

Leveringsomfang

- Batterier følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

[Til mediedatabasen](#)

Flere lenker

Gira KNX RF-system

[Mer](#)

Nedlasting



Datablad

PDF

↓ [Laste](#)



Programvare

TXT

↓ [Laste](#)



Revit Fil for BIM
(Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 510300

RFA, 380 Kb

↓ [Laste](#)



IFC Fil for BIM
(Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 510300

IFC, 44 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF tastsensor 1-kanals
og 3-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 1.698 Kb

↓ [Laste](#)

KNX RF tastsensor 1-kanals,
3-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

↓ [Laste](#)

Nedlasting (en)




KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF push button 1-gang
and 3-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 1.702 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF push button 1-gang
and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

↓ [Laste](#)

KNX RF push button sensor,
1-gang, 3-gang
Product database

Product database from
ETS5.

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

↓ [Laste](#)



KNX RF pushbutton sensor
System 55
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 184 Kb

↓ [Laste](#)



Designkonfigurator

Nå kan du også oppleve og sammenligne det optimale samspillet mellom forskjellige Gira-produkter for hjemmet "live". Med Gira designkonfigurator, på nettet eller som app, er det mulig å kombinere de mange rammevariantene i Gira's bryterprogrammer med utvalgte funksjoner i forskjellige farger og materialer.

▼ Til designkonfiguratoren



Mediadatabase

Il Gira's mediadatabase finner du illustrasjoner av de valgte produktene, som du kan bruke i din publisasjon. Vennligst les våre vilkår for bruk.

▼ Til mediadatabasen



Gira-akademiet

Akademiet gir deg mulighet til individuell og spesifikk videreutdanning. Du kan lære i gruppe på kurs eller alene foran datamaskinen hjemme. Du avgjør hva som passer best for deg.

▼ Gira-akademiet

Kolofon

Databeskyttelse

2023 Gira — Giersiepen GmbH & Co. KG