

System 3000 LED dimmer universal trykk/vri komfort

Variant: **S3000 LED dimmer universal trykk/vri komfort**

Art.nr: **GI245500**

El.nr: **1400318**



INFORMASJON

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- Slaver kan tilkobles.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Valgt driftsmodus vises av LED.
- Egenskaper som beskytter lampen:
- Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullelederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullelederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

SPESIFIKASJONER

Slavedimner: GI238900

Ledningslengde: maks. 100 m

Eget forbruk: maks 0,35 W

Driftsspenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Kompaktlysrør: 3 - 100 W

LED 2 (fasesnitt): 3- 100 W

Mål: Monteringsdybde 24 mm

Glødelamper: 20 - 420 W

Effektmodul: GI238300

Viklede trafoer: 4 - 420 VA

LED 1 (faseavsnitt): 3 - 200 W

Effektmodul kan tilkoples: Ja

Borehull: NULL

Betjening: Trykk/vri

Omgivelsestemperatur Ta: -5 °C til +45 °C