

**FDV: 3680453**

**Produkt:** Larelboks ST 10A 30mA C 2P  
**EI-nummer:** 3680453  
**GTIN:** 7071799000147  
**Fabrikkat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002559  
**Blokknummer:** 330506  
**Leverandørens varegruppe:** 3603 - Larel veilysbokser


**Teknisk beskrivelse**

Modulboks IP65/67 med jordfeilautomat FIC2 - 2pol - 10A -30mA C-Kar. for veily. Passer til stolper med diameter fra 108mm. Leveres ferdig koblet med dobbel isolerte ledere 4x2,5mm<sup>2</sup> 2x M16 Nippel og KA42 klemme(IP33 2 x 0,75mm<sup>2</sup> - 4mm<sup>2</sup> på utgående ledere).

**Mål**

**Dybde (mm)** 230.0  
**Bredde (mm)** 55.0  
**Høyde/diameter (mm)** 85.5  
**Vekt (g)** 540.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Type tilbehør/reservedel   | Andre            |
| Materiale                  | Andre            |
| Overflatebeskyttelse       | Kunststoffbelagt |
| Antall armer på toppstykke | 0                |
| For Mastetoppdiameter      | 0 Millimetre     |
| Stussdiameter              | 100 Millimeter   |
| Egnet for rørdiameter      | 100 Millimeter   |
| Bredde                     | 55 Millimeter    |
| Høyde                      | 89 Millimeter    |
| Dybde                      | 230 Millimeter   |
| Innsatsdybde               | 89 Millimeter    |
| Vekt                       | 540 Kilogram     |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |