

Lysdata

Lysfluks
515 lm

Tunable white
2 200–4 000 K

Strålevinkel
40°

Dimming
0,1–100 %

RA
90

SDCM
3

L70/B50
60 000 h, Ta 35 °C

Lyskilde
LED (kan ikke skiftes
av brukere)

Tekniske data

IP-grad
DWN-01 Armatur: IP44
DWN-02 Armatur under
tak: IP44
Driver: IP20

Beskyttelse
Overtemperatur
beskyttelse

Beskyttelsesklasse
Klasse II

Omgivelsestemperatur
-25 til +35 °C

Maksimalt
strømforbruk
8 W

Energi-
effektivitetsklasse
F

Nettspenning
230 V~ 50 Hz

Standby-effekt
Pno, Psb: N/A
Pnet: 0,09 W

Maksimal
bypass-strøm
16 A

Kabelverrsnitt
0,75–2,5 mm²

Isosafe
Kan installeres direkte
mot isolasjon.

Driftsmiljø
Innendørs/utendørs
(eks. takfot)

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde:
ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk
forlenger rekkevidden
ved at alle enheter
kommuniserer via
hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert
installasjonsvirksomhet. Nasjonale lover
og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at DWN-01 & DWN-02
er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er
tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt
vår kundeservice:
support@plejd.no | +47 416 753 53

Plejd AB, Kroksläatts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn
på skade.

Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut.
Når lyskilden har nådd slutten av levetiden må hele
armaturen skiftes ut. Hvis den eksterne fleksible
kabelen til armaturen skades, skal armaturen vrakes.




Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen
med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale
resirkulerings-senter for veiledning om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr.



DWN-01 & DWN-02

INSTALLASJONS MANUAL




Du finner mer informasjon i
Plejd-appen og på plejd.no

OBS! Koble ikke til dimmer.


Dimmer er innebygd.



Monteres i et
Ø 83 mm hull.






Bruk beskyttelsesboks for å øke
IP-graden ved montering i undertak.



IP20



DWN-02: Armatur under tak IP44 ↑ DWN-01: IP44




Isolasjon

Bryt strømmen før installasjon.

Installer produktet


Trinn 1. Åpne driveren ved å trykke inn den blå knappen med et smalt verktøy.

Trinn 2. Dra hylsen mot lyskilden.




Trinn 3. Koble til faseleder (L) og nøytralleder (N).
Kontrollerinngang 1 kan brukes til styring med f.eks. fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt), strømbryter eller bevegelsesvakt (med nøytralleder). Inngangen kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd.

OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.



Armatur 1 Armatur 2

Trinn 4. Koble til med dobbeltisolert kabel eller 16 mm K-rør. Hvis den er montert med kabel, trykker du strekkavlastningen godt på plass. Hvis det brukes K-rør, fjerner du strekkavlastningen og skyver røret over kantene rundt åpningene. H05VV-F (2x0,75) og H05VV-F (3x1,5) skal bare brukes med 16 mm K-rør.



Trinn 5. Skyv hylsen over driveren for å lukke den, og installer deretter downlighten der du vil ha den.

Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Bruk appen til å fullføre installasjonen og gruppere downlightene. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggs-koden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp. Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEW** til kunden.