


Programmeringsverktøy TX100

For programmering og idriftssettelse av KNX produkter.

Innfelt aktor RF 16A

1 stk 16A utgang for styring av belastninger som f.eks. lys og varme.

Kombiaktor

Innfelt aktor 10A med inngang. Inn- og utgang er forprogrammert sammen, for styring AV/PÅ. Dette kan endres med TX100.

Programmering med TX100 er nødvendig for å:

- Forandre forprogrammerte funksjoner
- Integrering av andre KNX-produkter i samme installasjon

Frekvens: 868,3 MHz

Mål: 48 x 53 x 30 mm

Alle produkter kan programmeres med TX100 og radiogrensesnittet TR130.

Rekkevidde:

Rekkevidden i systemet avhenger av bygningens konstruksjon og lokale påvirkninger. TX100 har en rekkevidde på minimum 30 m innendørs og 100 m i frie områder.

Antall radioprodukter i ett system:

- Radio KNX produkter; maks 250 i samme system
- Radioprodukter i kombinasjon med kablede produkter via radiogrensesnittet TR130: 63 stk
- Maks antall kanaler: 1024 stk (512 innganger og 512 utganger).

Radio KNX i EIB-KNX installasjoner

Ved ettermontering av RF produkter i et eksisterende EIB anlegg kan RF produktene adresseres med TX 100 og radiogrensesnitt TR130.

Se side 543 for teknisk dokumentasjon



TX100



TR201



TR501

Produkt	Tekniske data	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Programmeringsverktøy Koffert leveres med følgende innhold: • 2 x smartmedia minnekort • 4 x oppladbare batterier R6 med lader.		1	45 003 07	TX100
Radio KNX innfelt aktorutgang 1kanal 16A Funksjoner: • AV/PÅ • Timerfunksjon • 8 scenarier • Prioritering	1potensialfri utgang • 16A 230V~ AC1 Spenningsforsyning: Nettspenning 230 V~ 50 Hz H x B x D: 48 x 53 x 30 mm Bidireksjonellprodukt: Sender og mottaker	1	45 003 23	TR201
Radio KNX innfelt kombienhet 1 utgang 10A + 1 inngang Funksjon utgang: • AV/PÅ • Timerfunksjon • 8 Scenarier • Prioritering Funksjon inngang • AV/PÅ, lysregulering, OPP/Ned med alarmfunksjon • Tvangsstyring • Timerfunksjoner • Varmestyring • Lysscenarier	1potensialfri utgang • 16A 230V~ AC1 Spenningsforsyning: Nettspenning 230 V~ 50 Hz H x B x D: 48 x 53 x 30 mm Bidireksjonellprodukt: Sender og mottaker 1 potensialfri inngang	1	45 003 24	TR501