

FDV: 1204229

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt: | Kobl.klemme 3x50 Al/Cu BLÅ |
| EI-nummer: | 1204229 |
| GTIN: | 4018841009409 |
| Fabrikat: | FTG GmbH |
| ETIM-klasse: | EC001283 |
| Blokknummer: | 100402 |
| Leverandørens varegruppe: | 1210 - Klemmer |



Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for DIN-skinne montering i kompakt utførelse med IP20 beskyttelse. Benyttes for til kobling av aluminium og kobberledere. Serien består av klemmer med mulighet for tilkobling fra 1,5mm² opptil 240mm² og tilkobling av opptil 6 ledere, leveres i forskjellige farger tilknyttet bruksformålet. Godkjent opptil 1000V AC/DC. Beskyttelsesdeksel leveres som tilbehør.

Mål

| | |
|----------------------------|-------|
| Dybde (mm) | 49.0 |
| Bredde (mm) | 42.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 43.0 |
| Vekt (g) | 109.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|--|--------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse | 2 - 35 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In | 160 Ampére |
| Merkespenning | 1000 Volt |
| Tilkoblingstype 1 | Skrukobling |
| Tilkoblingstype 2 | Skrukobling |
| Tilkoblingsposisjon | Sidelengs |
| Antall poler | 1 |
| Antall klemmer pr. pol | 6 |
| Monteringsmetode | DIN-skinne, 35 mm |
| Materiale i isolasjonskropp | Andre |
| Driftstemperaturområde | |
| Eksplosjonssikker utførelse Ex e | Nei |
| Terminalplate nødvendig | Nei |
| Farge | Blå |
| Med integrert gjennomføringsflens | Nei |
| Tykkelse på | |

monteringsplate

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |