

## PFSP signalkabel 500 V



### Konstruksjon HD 627 4 B2

**Ledere**

Mangetrådet kobberledere

**Isolasjon**

PVC, blyfri, nummermerket

**Ledersnoing**

Firersnodde ledere. En firer består av två par. Lederne i samme par ligger diagonalt.

**Båndering**

Plastbånd

**Konsentriske ledere**

Runde kobbartrådar.

**Kappe**

PVC, grå, blyfri. Metermerket

### Riktvärden

**Spenningsgrense**

500 V

**Resistanse**

26,0  $\Omega$ /km

**Parkapasitet mellom ledere i samme par**

Leder/leder: 100 nF/km

**Drifttemperatur**

Max 70°C

### Bruksområde

Kabel for signalanlegg innendørs og i kontrollskap og tavler. Kan brukes utendørs i jord.



## Bestillingsinformasjon

| Lederantall<br>x<br>tverrsnitt<br>mm <sup>2</sup> | EAN nummer     | E nummer  | Isolatsjons<br>tykkelse<br>mm | Ytter-<br>diameter<br>mm | Vekt<br>kg/100 m | Standard-<br>lengde<br>trommel | Trommel-<br>størrelse |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 4x0,75                                            | 07394479001983 | 10 325 04 | 0,6                           | 11                       | 15               | T500                           | K6                    |
| 8x0,75                                            | 07394479001990 | 10 325 08 | 0,6                           | 18                       | 30               | T500                           | K9                    |
| 12x0,75                                           | 07394479002003 | 10 325 12 | 0,6                           | 19                       | 34               | T500                           | K9                    |
| 20x0,75                                           | 07394479002010 | 10 325 20 | 0,6                           | 22                       | 46               | T500                           | K10                   |
| 28x0,75                                           | 07394479002027 | 10 325 28 | 0,6                           | 24                       | 63               | T500                           | K11                   |

Minimum bøyeradius flerledere ved montasje: 12 x ytterdiameter.

Mindre bøyeradius kan aksepteres ved enkelte tilfeller om spesielle regler følges.