

FDV – DOKUMENTASJON		Nr.: 045
		Rev.:
		Dato: 5.8.2015
Produktspesifikasjon	Skumringsbryter med fjernføler	
Produktnavn	Serie Galax LSS	
Anvisning for drift	Programeres etter brukerveiledning	
Vedlikehold	Produktet er vedlikeholdsfritt	
Henvisninger Vedlegg	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
Produsent	General Electric	
Importør	EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - www.efa.no	

EFA Elektro AS



Serviceingeniør vern og startapparater

Teknisk data for Galax skumringsbryter

Standard	EN-60669-1/VDE 0632/VDE 0633	
Nettspenning	220-240V	
Eget forbruk 230V	5 VA	
Koblingseffekt	Ohmsk last	16A/250V AC
	Induktiv last (cos φ =0,6)	8A/250V AC
	Glødelamper	2000W
Kontaktsett	Normal åpen	
DC bryterkapasitet 24V/60V/220V	800mA/300mA/150mA	
Omgivelsestemperatur	-20 til +55°C	
Plomberbar	Ja	
Skrue	Pozidrive 1	
Klemmekapasitet	min	1x0,5mm ²
	maks	1x6mm ² eller 2x2,5mm ²
Mål HxBxD	85x52,5x61mm	

Fjernføler

Følerområde	2 til 500 lux
Av/på forsinkelse	100 s.
Maks lengde på kabel	100 m
Kapsling	IP65
Omgivelsestemperatur	-30 til +70°C
Klemmekapasitet	min 2x0,75mm ²
Mål HxBxD	85x32x32

