Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

Denne nye generasjonen bakbelyste LED paneler er en bedre løsning, med materialer som varer lenger. LED-chips er montert på bakplaten, med avstand til optikken gir følgende fordeler: ingen gulning av optikken over tid, bedre effektivitet og også lengre levetid på grunn av økt termisk kontroll.
Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microprism er optikk som reduserer blending. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.
OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.
Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvit.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	-
Sokkel	LED
Montering	Innfelt

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	-
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

Tilbehør

	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) Lin	
	Square BL 600x600x70mm Hvit ramme	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/800/900/1000) LP	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.