


Innfelt markise/persienne aktor

1 kanals aktor for styring av Markiser, persiener, lerretter etc.
Via:
- KNX radiostyring
- Konvensjonelle brytere

**Driftssettelse:
Med programmeringsverktøy
TX100**
**Kombienhet
Innfelt markise/persienneaktor
med 2 innganger**

1 kanals aktorutgang for styring av markiser og persiener. Inngangene og utgangene er forprogrammert mot hverandre som:
Inngang 1 OPP
Inngang 2 NED

**Programmering med TX100 er
nødvendig ved feks:**

- Endring av forprogrammerte koblinger
- Intergrering mot andre KNX produkter.
- Frekvens 868,3 MHz
- LED indikering som viser kontaktstatus
- Kjøretid er innstillbar mellom 0 - 300 sek
- Mål: H x B x D
48 x 53 x 27 mm

Alle RF produkter krever programmering med TX100 samt radiogrensesnittet TR130 for å fungere mot tråttilkoblede KNX-EIB produkter

Rekkevidde

Radioproduktenes rekkevidde avhenger av byggets utforming 30 - 100 m

Antall deltagere i systemet:

- Radio KNX produkter: 250 stk
- Kombinert kablet og trådløs installasjon: 63 RF kan linkes opp mot radiogrensesnittet TR130 (maks 512 innganger og 512 utganger)

Se side 544 for
teknisk dokumentasjon

Produkt	Tekniske data	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Radio KNX markis/persienne aktor 1-kanal Funksjoner: • Opp/Ned • Lamelltilt og Stopp • 2 x alarm (sikkerhet for regn og vind) • 8 scenefunksjoner • Prioriteringsfunksjon	Kontaktbelastning: • 6A 230V AC1 Spenningsforsyning: Nettspenning 230V 50Hz H x B x D: 48 x 53 x 30 mm Bidireksjonellprodukt: både sender og mottager	1	45 003 25	TR221
Radio KNX markis/persienne aktor 1-kanal + 2 innganger Funksjoner: • Opp/Ned • Lamelltilt og Stopp • 2 x alarm (sikkerhet for regn og vind) • 8 scenefunksjoner • Prioriteringsfunksjon Funksjon inngang: • På/Av, lysregulering, Opp/Ned (med alarmfunksjon) • Tvangsstyring • Tidsfunksjoner • Varmestyring • Lysscener	Kontaktbelastning: • 6A 230V AC1 Spenningsforsyning: Nettspenning 230V 50Hz H x B x D: 48 x 53 x 30 mm Bidireksjonellprodukt: både sender og mottager	1	45 003 26	TR521
Radio KNX uttaksadapter 16A Funksjoner: • På/Av • Timerfunksjoner • Scenefunksjoner	Farge: Hvit 1 Pot.fri kontakt • 16A 230V AC1 Spenningsforsyning: Nettspenning 230V 50Hz H x B x D: 98 x 40 x 54 mm Bidireksjonellprodukt: Både sender og mottager	1	45 003 27	TR270D



TR221



TR521



TR270D