

12 Bokser

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)[- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)[- Plus bryter 2-Polet](#)[- Plus bryter 2+1 10A](#)[- Plus bryter 1+1+1](#)[- Plus bryter 5](#)[- Plus bryter 6-6](#)[- Plus bryter 7](#)[- Plus markisebryter](#)[- Plus sentralplate tett](#)[- Plus vippe med nøkkelsymbol](#)[- Plus vippe med lys](#)[- Plus vippe med klokkesymbol](#)[RS16 brytere og tilbehør](#)[Tilbehør RS16 brytere](#)[Rammer](#)[Påveggskapper](#)[Dimmere](#)[Tilbehør dimmere](#)[Fotocelle](#)[Fotocelle FC16A SO](#)[Bevegelsesfølere](#)[Tidsbrytere](#)[Dørklokke](#)[Markeringslys](#)[Nattlys](#)[Universal relé 13 A](#)[Nøkkeltortbrytere](#)[Ledningsbryter 1-pol](#)

## Plus bryter innfelt 5 PH

Elnummer: 1410704  
Varenummer: EKO03731  
EAN: 7020160373113  
Pakningsantall: 5  
Farge: Polarhvit

### Dokumenter:

| <input type="checkbox"/> Merk alle                            | Qr                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Bruksanv3731.pdf</a>     | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Datasheet1410704.pdf</a> | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">FDVdok1410704.pdf</a>    | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Godkj3731.pdf</a>        | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Kobl3731.gif</a>         | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Maal3731.gif</a>         | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Strek3731.gif</a>        | <a href="#">Vis</a> |

LAST NED SOM ZIP-FIL



### Produktinformasjon:

Innfelt bryter med skrutilkobling.

Bryteren er 2x1-polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

### Teknisk spesifikasjon:

ELKO Plus Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobl 5 - Serievender

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit.

|    |                       |
|----|-----------------------|
|    | Dreiebryter/Nødstop   |
|    | Fotocelle FC10A       |
| 15 | Stikkontakter         |
| 16 | Sikringsmateriell     |
| 17 | Skap                  |
| 30 | Belysning             |
| 45 | ELKO Styringssystemer |
| 54 | Termostater           |
| 66 | Trafo                 |
| 69 | Svakstrømsprodukter   |
| 88 | Verktøy               |

Utgåtte produkter