

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Energiakkumulator, VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ

Produktbeskrivelse

Permanent kommunikasjon med QUINT UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent management. Den automatiske gjenkjenningen av energiakkumulatoren og skift under drift uten bruk av verktøy gir rask installering. Energiakkumulatorene for QUINT UPS med IQ Technology er fullt oppladet når de sendes ut fra varelageret.

Dine fordeler

- Optimale bufringstider
- Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1274119
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCMU
Produktnøkkel	CMUEV3
GTIN	4063151466510
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	9 930 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9 400 g
Tolltariffnummer	85072080
Opprinnelsesland	CN

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Tekniske spesifikasjoner

Energiakkumulator

Inngangsspenning	24 V DC (SELV)
Utgangsspenning	24 V DC
Ladesluttspenning	27,6 V DC (20 °C)
Utgangsstrøm	maks. 50 A
Ladestrøm	3,6 A
Nominell kapasitet	12 Ah
Bufringstid	21 min. (20 A) 8 min. (40 A)
Levetid batterimodul (iht. Eurobat)	6 (20 °C)
Seneste idriftsettelse (bare batteri)	12 Måneder (0 °C ... 20 °C)
Seneste oppstart (kun batteri) - område	9 Måneder ... 12 Måneder (20 °C ... 30 °C) 6 Måneder ... 9 Måneder (30 °C ... 40 °C)
Batteritype	BB Battery BP 12-12FR
Batteri teknologi	VRLA-AGM
Størrelsesbetegnelse	Blokk
Batteripakke	Ja
Avfallshåndtering	Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter.
Parallellkoblingsevne	ja
Seriekoblingsevne	Nei
IQ-Technology	ja
Temperatursensor	ja
Egnet for hurtiglading	Ja
Utgangssikring	2x 25 A

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
entrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
flertrådet	10 mm ² ... 16 mm ²
entrådet (AWG)	8 ... 6 (Cu)
Avisoleringslengde	10 mm
Tiltrekkingsmoment	1,2 Nm ... 1,5 Nm
Drivenhetsform skruehode	Langsgående slisse L

Artikkelegenskaper

Produkttype	Batterienhet
Produktserie	Energiakkumulator
Anvendelse	til QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS og TRIO-UPS-2G

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Avfallshåndtering	Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter.
-------------------	--

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	III
Forurensningsgrad	2

Dimensjoner

Bredde	202 mm
Høyde	202 mm
Dybde	110 mm

Monteringsmål

Monteringsavstand høyre/venstre	0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede	50 mm / 50 mm

Montering

Innbygning	vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
------------	---

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
Husutførelse	Stålplate forsinket, pulverbelagt

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 40 °C
Omgivelsestemperatur (lading)	0 °C ... 40 °C
Omgivelsestemperatur (utlading)	-20 °C ... 50 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	≤ 95 %
Slag	15 g, 11 ms, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift)	5 Hz – 100 Hz, 0,7 g (iht. DNV/IEC 60068-2-6)

godkjenningsdata

UL

Merking	UL/C-UL Listed UL 61010-1
---------	---------------------------

UL

Merking	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
---------	---

Skipsbygging

Merking	DNV
---------	-----

Skipsbygging

Merking	ABS
---------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Skipsbygging

Merking

LR

Skipsbygging

Merking

BV

Ex-data

Kan brukes på Ex-området

nei

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Godkjenninger

ABS

Godkjennings-ID: 22-2244289-PDA



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



cULus Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



LR

Godkjennings-ID: LR22136091TA



BV

Godkjennings-ID: 41516/B0 BV

DNV

Godkjennings-ID: TAA0000265

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



cULus Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator

1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>



UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 8 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

Tilbehør

QUINT-ADAPTER/4 - Monteringsadapter

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866857>

Monteringsadapter for QUINT-BAT/24DC... på 35 mm monteringsskinne



FUSE 25A/32V ATOF - Sikring

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908366>

Sikring, nominell strøm 25 A, lengde 19,1 mm, bredde 5 mm, høyde 18,8 mm



UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Energiakkumulator



1274119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1274119>

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/12AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

1283121

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1283121>



Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com