

# LED-driver 10 W

LED-10  
EL 14 002 78



LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for en eller flere LED-armaturer (150–700 mA) eller LED-strips (12/24 V DC) for inntil 10 W. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Dimbar 1–100 %.
- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.


## Last (CC)

|        |        |
|--------|--------|
| 150 mA | 1–4 W  |
| 350 mA | 1–9 W  |
| 500 mA | 1–10 W |
| 700 mA | 1–10 W |

## Last (CV)

|           |        |
|-----------|--------|
| 12 V (DC) | 0–8 W  |
| 24 V (DC) | 0–10 W |

Bruk bare til LED-last (DC).



## NETTSPENNING

230 VAC/50 Hz, maks 0,15 A

## STANDBY-EFFEKT

Strømforbruk på tomgang (Pno): N/A  
Strømforbruk i standby (Psb): 0,3 W  
Strømforbruk i Nettverks standby forbruk (Pnet): 0,3 W

## EFFEKTIVITET VED FULL BELASTNING

83 %

## TOTAL PRODUKTVEKT

39 g

## DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

## DIMENSJONER

46x46x18 mm

## KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare  
Kortslutningsvern

## EFFEKTFAKTOR (PF)

0,6

## UOUT

3–28 V DC

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

