

**FDV: 1604766**

<b>Produkt:</b>	<b>Samleskinne 8M L1-L2-L3-N</b>
<b>EI-nummer:</b>	1604766
<b>GTIN:</b>	4014712021631
<b>Fabrikat:</b>	FTG GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000215
<b>Blokknummer:</b>	101003
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1621 - Samleskinner

**Teknisk beskrivelse**

Samleskinne 8 moduler, L1-L2-L3-N

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	30.0
<b>Bredde (mm)</b>	140.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	10.0
<b>Vekt (g)</b>	55.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Antall faser	3
Antall poler	4
Egnet for antall enheter	2
Fordelingsmåling	18 Millimeter
Tverrsnitt	10 Kvadratmillimeter
Lengde	140 Millimeter
Nominell kontinuerlig strøm Iu	63 Ampère
Type strømtilkobling	Gaffel
Isolert	Ja
Type merkespenning	5 kilovolt
Betinget nominell kortslutningstrøm Iq	15 Kilo-Ampère
Maks nominell driftsspenning Ue	690 Volt
Nominell korttids- strømfasthet Icw	15 Kilo-Ampère
Egnet for enheter med N- leder	Ja
Egnet for enheter med hjelpkontakt	Nei

---

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering