

FDV: 1401527

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produkt: | Simply AST Astro-ur |
| EI-nummer: | 1401527 |
| GTIN: | 8007951125280 |
| Fabrikat: | Vemer SpA |
| ETIM-klasse: | EC002305 |
| Blokknummer: | 141002 |
| Leverandørens varegruppe: | 1410 - Brytere Etc |


Teknisk beskrivelse

Astro-Ur. Automatisk programmering for å slå seg på ved solnedgang og slå seg av ved soloppgang. Velegnet for butikk- og skiltbelysning. Passordbeskyttet så uvedkommende ikke kan endre på innstillingene. Uret kan overstyres permanent eller midlertidig. Automatisk sommer/vintertidjustering. Uret har batteriback-up, dette må byttes etter ca.5 år (CR2032). Ved tilkobling av laster må tabell følges. (se leverandørens produktark) 1kanal 16Amp 2modul bredde.

Mål

| | |
|----------------------------|-------|
| Dybde (mm) | 65.0 |
| Bredde (mm) | 35.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 87.0 |
| Vekt (g) | 150.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Antall kanaler | 1 |
| Matespenningsområde | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning | AC |
| Frekvens matespenning | 50 - 60 Hertz |
| Gangreserve i timer | 43800 |
| Gangreserve i år | 5 |
| Gangnøyaktighet per dag | 1 Sekund |
| Tekstveiledning i displayet | Ja |
| Ekstern programmering | Nei |
| Inkludert minnekort | Nei |
| 60 min. program | Nei |
| 24 timers program | Nei |
| Ukesprogram | Nei |
| Årsprogram | Ja |
| Ferieprogram | Ja |
| Impulsprogram | Nei |
| Syklusprogram | Ja |
| Astro-program | Ja |
| Tilfeldig program | Nei |
| Driftstimeteller | Nei |
| Nettsynkronisering | Nei |
| Kvartsstyrt | Nei |
| Radiostyrt | Nei |
| Radiostyrt (DCF77) | Nei |
| GPS (Global Positioning System) | Ja |

| | |
|--|-----------------------|
| Kontaktutførelse | Vekselkontakt (NO/NC) |
| Antall kontakter | 1 |
| Korteste omkoblingstid kanal 1 | 1 Minutt |
| Antall minneplasser | 0 |
| Automatisk sommer-/vintertid omkobling | Ja |
| Manuell drift | Ja |
| Ekstern trykknappinngang | Nei |
| Nominell brytestrøm ved 250 V AC | 10 Ampère |
| Max. switching power LED | 25 Watt |
| Potensialfri brytekontakt | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Bredde i antall modull mellomrom | 2 |
| Bredde | 35 Millimeter |
| Høyde | 87 Millimeter |
| Dybde | 65 Millimeter |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Backup-batteri må byttes etter ca.5 år. (CR2032). Bytt og destruer produktet ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |

Målskisse

