

Nettspenning

230 V~ 50 Hz

Standby-effekt

0,3 W

Driftstemperatur

-25 til +70 °C

Dimensjoner

46x46x18 mm

Type bryter

Relé 5 A, Mikrogap (μ)

Beskyttelse

Overtemperatur programvare

Bryterbeskyttelse

Kabelverrsnitt

Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm²

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde

Ca. 10 m innendørs

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at JAL-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser er tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

**Viktig informasjon**

Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn på skade.

**Avfallshåndtering og gjenvinning**


Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.



plejd

JAL-01

INSTALLASJONSMANUAL




Du finner mer informasjon i Plejd-appen og på plejd.no

1 Koble til produktet

JAL-01 installeres i en veggbox bak trykkbryter eller i en koblingsboks i nærheten av motoren. Produktet har to releer for å styre en 230 V motor for solskjerming i to retninger. Den har også en innebygd strømmåler for automatisk deteksjon av motorens endeposisjoner.

Bruk appen til å konfigurere produktet, velge brytertype og endre hvilken inngang/utgang som er opp/ned på produktet. Kontrollinngangene kan brukes til å styre ett eller flere produkter i Plejd-systemet.



Ekstra styringsinnganger 1 2

Inngang 1 og 2 er forhåndsinnstilt for å styre henholdsvis utgang 1 og 2. Dette kan enkelt endres i appen.

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en bryter brukes for å aktivere scenarioer.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

3 Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp . Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 75 353