

## eNet server

<b>Art.nr</b>	GE530100
<b>Alternativt artikkelnummer</b>	530100
<b>El.nr</b>	4509200
<b>GTIN</b>	4010337591306



## PRODUKTBSKRIVELSE

---

eNet-server tavlemontert gir mulighet for igangkjøring, feilsøking, vedlikehold, visualisering og betjening av eNet-installasjoner. Forskjellige betjeningsenheter kan kobles til serveren via LAN, WLAN, for eksempel smarttelefoner, tablet-PC-er, Gira Control 9, Gira Control 19 eller stasjonære/bærbare datamaskiner. En adapter følger med ved levering for mobil bruk av eNet-serveren.

### MONTERING

For spenningsforsyning i montert tilstand kreves spenningsforsyningen GI531900 (El.nr: 63 065 58).  
Monteres på skinne.

- Funk-sender og -mottaker for eNet tavlemonterte apparater
- Intern eNet Funk- og WLAN-antenne
- Eksterne eNet Funk- og WLAN-antennene kan kobles til
- Funksjoner: kobling/trykking, dimming, persienne
- Tilstedeværelsessimulering, energistyring, scener, tilkoblinger, tidsur
- Oppdatering og konfigurering av eNet-apparater, feilsøking/funksjoner, anleggsskanning

### IGANGKJØRING

Server tavlemontert startes via nettgrensesnitt. For oppstart via nettgrensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari eller Chrome).

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Gira
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	145 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	116 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	195 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	526 g
<b>Produsent:</b>	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Bussystem EIB/KNX:</b>	Nei
<b>Bussystem KNX-Radio:</b>	Nei
<b>Bussystem radiofrekvens:</b>	Nei
<b>Bussystem LON:</b>	Nei
<b>Bussystem Powernet:</b>	Nei
<b>Øvrige bussystemer:</b>	ENett
<b>Monteringsmetode:</b>	REG
<b>Bredde i antall modulumrom:</b>	6
<b>Med display:</b>	Nei
<b>Integrert GSM-modem:</b>	Nei
<b>Integrert DCF-klokke:</b>	Nei