

## Strømtrafo TDH12 2500/5A kl 0,2s

<b>Art.nr</b>	CI7708NFU01
<b>El.nr</b>	8064052
<b>GTIN</b>	8433059423124



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TDH12 2500/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH12 serien leveres med lysåpning 100x50mm. Det medfølger nødvendige innfestninger for montasje mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	TDH

<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	100x50 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	100x50 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	2500 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	151 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	134 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	59 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.85 kg
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtrafo
<b>Primær merkestrøm In:</b>	2500 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	5 Voltampere
<b>Nøyaktighetsklasse:</b>	0.2S
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Kalibrert:</b>	Ja
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Nei
<b>Åpningens høyde:</b>	0 - 50 Millimeter
<b>Åpningens bredde:</b>	0 - 100 Millimeter
<b>Åpningsdiameter:</b>	50 Millimeter
<b>Med kobberskinne:</b>	Nei

**Sekundær tilkobling:** Skrukobling

**Antall primæringanger:** 2

## MÅLSKISSE

---

