

LED-driver 10 W

LED-10-V2 EL 66 660 94

LED-driver 10 W har innebygd dimmer og brukes til konstantstrømslaster (CC) og konstantspenningslaster (CV). LED-10-V2 støtter tunable white med to ledere og har to separate innganger for styring via fjærbelastet trykkbryter.

Produktet kan styres trådløst via appen, automatisk med tidsfunksjoner eller gjennom andre produkter fra Plejd.



+ -
2 wire
Tunable

Tekniske data

Nettspenning	230 V AC/50 Hz, maks. 0,15 A
Standby-effekt	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,3 W
Effektivitet ved full belastning	83 %
Effektfaktor (PF)	0,6
Utspenning	3–30 V DC SELV, sikkerhetssystem for ekstra lav spenning.
Driftstemperatur utenfor boks	-20 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
Klassifisering som termisk beskyttet	Overtemperatur programvare Ikke selvresetterende type: Tilbakestilles når inngangsspenningen brytes eller når utgangen deaktiveres.
Total produktvekt	39 g
Kabelverrsnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment
Radio	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Bruk bare til LED-last (DC).

Last (CV)

12 V DC	0–8 W
24 V DC	0–10 W



Inngangene er ikke isolert fra nettspenning



Innebygd med dobbel isolasjon

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.