

FDV BLAD FOR CHINT NB4LE ELEKTRONISK JORDFEILAUTOMAT

GENERELT

Ant poler: 2p. Karakteristikk: B, C og CK
Godkjent iht. IEC EN 61009-1.
Chint NB4LE elektronisk jordfeilautomat har retningsbestemt strømretning.
Tilførsel skal i bunn, utgående skal i topp.

Bryteevne : 6kA

FORVALTNING

Omgivelsestemperatur under drift: -25 - +40.
Lagringstemperatur: -25 - +70.

Fysisk størrelse (bxhxd):
36x86x77

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, se produktark eller kontakt Cenika AS
Iht. IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.

Rutiner:

Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år. Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene, min 2 ganger pr år.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 10000 koblinger

TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313

PRODUKT

Art.nr	Beskrivelse
CV062336	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A B-kar 30mA
CV062398	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A C-kar 30mA
CV062459	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 10A CK-kar 30mA
CV062343	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A B-kar 30mA
CV062404	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A C-kar 30mA
CV062466	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 13A CK-kar 30mA
CV062473	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 15A CK-kar 30mA
CV062350	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 16A B-kar 30mA
CV062411	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 16A C-kar 30mA
CV062367	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A B-kar 30mA
CV062428	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A C-kar 30mA
CV062480	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 20A CK-kar 30mA
CV062374	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 25A B-kar 30mA
CV062435	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 25A C-kar 30mA
CV062381	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 32A B-kar 30mA
CV062442	Jordfeilaut elektronisk 2 pol 32A C-kar 30mA