

# FDV 6603050



## LED-Driver FASEAVSNITT DIM FOR NUMINOS XTRA LARGE DL

28-40 W 1000 mA PHASE

LED konstantstrømdriver 1000 mA, 40 W, PHASE, dimbar via faseavsnittsdimmer , til Numinos downlight-serien.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004066 / EL.NR. 66 030 50
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	1000mA mA/V
Lengde	15.3 cm
Bredde	6.7 cm
Høyde	3.0 cm
Nettvekt	0.2 kg
Bruttovekt	0.214 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---