

Produktblad 3221784



GRAZIA PRO MAX FLEX-STRIP

24 V 20 mm 5 m 20000 lm 3000 K 38,6 W/m

Høy og effektiv lyskvalitet: Den fleksible LED-strips'en i GRAZIA FLEXSTRIP-serien overbeviser med høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90). Den høye lysutbyttet med lavt strømforbruk (opptil 110 lm/W) er et energibesparende pluss. Og med de nye variantene tilbyr GRAZIA nå et enda større utvalg: Flere bredder, effekter og ulike lysfarger innen- og utendørs, både til privat og offentlig bruk. Dra nytte av kvaliteten på belysningen, en selvklebende bakside og loddede kabler, noe som betyr at hver strimmel kan kobles til en kompatibel 24 V DC LED-Driver. Hver enkel FLEXSTRIP kan perfekt integreres i profilsystemet til GRAZIA.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004722 / EL.NR. 32 217 84
Merkespenning	24V DC V
Lengde	500.0 cm
Bredde	2.0 cm
Høyde	0.15 cm
Nettovekt	0.239 kg
Bruttovekt	0.256 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Lysytelse	20000 lm
Fargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	>90
Binning	3
LED avstand	1 cm
Levetid	30000 h
Koblingssykluser	15000
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C

Tilbehør

470549 EL.NR. 66 030 18	LED-DRIVER, 150 W, 24V
1003106 EL.NR. 66 030 19	DALI KONVERTER PUSH DIM 120 W
1004777 EL.NR. 66 030 20	LED-DRIVER DALI, 200 W, 24V

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**

Notater
