

Produktblad 6603013




OCCULDAS

innfelt downlight, LED, 6000K, rund, hvit, 5W

P-LIGHT til bruk som nødlys. Egnert til montering i tak. De to faste lyskildene har hver sin LED på 2 W. Nødlyset er utstyrt med to integrerte Ni-Mh-batterier med selvtest-funksjon. Driftstiden til nødlys er tre timer på batteridrift. Nødlys kan kobles som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. Nødlys kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	240006 / EL.NR. 66 030 13
Lyskilder inkludert	0
Antall lys	2
Nettspenning	220-240V ~50Hz mA/V
Høyde	6.2 cm
Diameter	12.5 cm
Hulltak	9.5 cm
Innfellingsdybde	7.5 cm
Nettvekt	0.408 kg
Bruttvekt	0.485 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	5.0 W
Lysytelse	120 lm
Fargetemperatur	6000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	hvit
CRI	>70
LXXBXX-data	70/50
Levetid	25000 h



BIG WHITE side

742

Tilbehør

240024
EL.NR. 66 030 97BATTERIPAKKE , til P-LIGHT, 7,2V,
1000mA Ni-Mh

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
