

Produktblad 6603041



LED-driver 6 for NUMINOS SMALL - FASEAVSNITT DIM

5-10 W 250 mA PHASE

LED konstantstrømdriver 250 mA, 10 W, PHASE, dimbar via faseavsnittsdimmer, til Numinos downlight-serien.

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR. | 1004055 / EL.NR. 66 030 41 |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz ma/V |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 250mA mA/V |
| Lengde | 6.5 cm |
| Bredde | 3.9 cm |
| Høyde | 2.0 cm |
| Nettvekt | 0.05 kg |
| Bruttovekt | 0.054 kg |
| IP-kode | IP 20 |
| Kapslingsgrad | II |
| Montering | Innfelt montering |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Farge | hvit |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
