



JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

○ [Declaration of conformity - JA-111TH \(PDF 313.13 kB\)](#)

Beskrivelse

Alle funksjonene stilles inn i MyJABLOTRON, noe som gjør at brukeren kan overvåke og styre alt, når som helst fra hvor som helst.

For at den skal fungere, må det brukes både en GSM- og en LAN-kommunikator til kommunikasjon med MyJABLOTRON. Den programmerbare utgangens funksjon garanteres ikke i tilfelle en feil knyttet til ekstern kommunikasjon eller en serverfeil.

- Opptil to termometre pr. alarmsentral kan fjernstyre den programmerbare utgangen
- Manuell temperaturkontrollmodus
- Varsling i tilfelle overskridende grenseverdier

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning

Via alarmsentralens BUS 12 V (9...15 V)

Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus

5 mA

Aktuelt strømforbruk for valg av ledning

5 mA

Mål

55 x 27 x 16 mm

Rekkevidde for målte temperaturer

fra -20 °C til +70 °C

Driftstemperaturrekkevidde

fra -20 °C til +70 °C

Målingens nøyaktighet innenfor driftstemperatur-rekkevidden

± 0.1 °C

Det tilfredsstillende kravene i

EN 50130-4, EN 55022