



Industriell "TightSight®" amperemeter

- 660/1000A sand RMS tænger for måling af mangeartede industrielle applikationer
- Unik "TightSight" display i bunden gør det nemt at aflæse sine målinger - også på svært tilkommelige steder
- Let aflæseligt display med store tal og grønt glødende baggrundsllys
- Kat. IV område for maksimal sikkerhed
- Frekvens, kapacitet, peak, datahold, max/min



**Eksklusivt
TightSight®
display**





De nye IDEAL TightSight® amperemetre er bygget til professionelle kvalitetsstandarder for at kunne tåle brug i hårde industrielle miljøer. Funktionen HFR måler helt nøjagtigt i støjfyldte elektriske miljøer. Alt fra belastningsmålinger til problemløsninger på industrielle motorer måles med utrolig hastighed, nøjagtighed og sikkerhed - alle disse egenskaber samt nem anvendelse i én ny serie af robuste TightSight amperemetre.

Funktioner:

- TightSight® "bund display"
- Kæber med krog
- Måler AC strøm
- Sand RMS
- AC/DC Spænding
- Valgbar detektering af spænding - enten med lyd eller lys alarmerer på AC/DC spændingsfunktioner
- Frekvens via tang eller testledninger
- Modstand
- Kapacitet
- Høj Frekvens Afvisning*
- Peak hold
- Max/min
- Datahold
- Gennemgangstest m/lyd
- Valgbar auto tænd/sluk
- Baggrundsbelyst display
- Lav batteri indikator**
- Inklusiv testledninger og krokodillennæb
- KAT IV – 600V område
- KAT III – 1000V område
- 2-års garanti



▶ 61-763



▶ 61-765
• DC strøm



▶ 61-773



▶ 61-775
• DC strøm



Eksklusiv TightSight display for sikker aflæsning - selv på lang afstand

Pro kvalitet:

- Robust instrumenthus og drejeskive konstruktion
- Super klart baggrundsbelyst display med store numre og symboler
- Sikkerhed i batterispændingen for præcise målinger
- Bibeholder kalibrering
- Viser Sand RMS aflæsninger
- Ergonomisk design
- Immun overfor elektrisk støj

* "Høj Frekvens Afvigelse" (HFR) og EMI skjold giver nøjagtige spændings/frekvens aflæsninger på ikke sinusformede kurver, som f.eks. frekvensomformere

** Lav batteri indikator - "Lavt batteri" symbolet vil fremkomme og derved indikere ca. 1 times funktion tilbage, inden displayet viser "bAtt" og slukker

	Område og opløsning				Nøjagtighed
	61-763	61-765	61-773	61-775	
AC strøm	0.0-660.0A		0.0-999.9A		2.0%
DC strøm	—	0.0-660.0A	—	0.0-999.9A	2.0%
AC spænding	0.0-750.0V				1.0%
DC spænding	0.0-999.9V				1.0%
Modstand	0.0-9999Ω				1.5%
Kapacitans	0.0-999.9μF				5.0%
Gennemgang	0.0-999.9Ω				Med lyd fra >30Ω
Frekvens	20.0-400.0Hz				0.5%
Kæbestørrelse	36mm		51mm		—

Beskrivelse	Kat Nr.
660AAC m/TRMS, Kapacitans, Frekvens	61-763
660A AC/DC m/TRMS, Kapacitans, Frekvens	61-765
1000AAC m/TRMS, Kapacitans, Frekvens	61-773
1000A AC/DC m/TRMS, Kapacitans, Frekvens	61-775



IDEAL INDUSTRIES, INC.

Becker Place, Sycamore, IL 60178, USA / 815-895-5181 • 800-435-0705 in USA / Technical Hotline: 877-201-9005

International offices: Australia • Brazil • Canada • China • Germany • Mexico • Puerto Rico • UK

For komplet salgskontor kontakt information, besøg:

www.idealindustries.com