



FAKTA

- 1-polt brudd 16A.
- Testfunksjon (trykk 1 sek. på lokk).
- God plass til kobling
- To nipler inn/ut i underkant.
- Utsparing i bunn (bak) for skjult montering på vegg.
- Ingen bevegelige deler utvendig.
- Enkel omprogrammering av luxnivå (trykk 3 sek. på lokk).

**MICROSAFE[®] MSB 16,
SKUMRINGSBRYTER**



MSB 16 er programmert med en ENØK-funksjon som gjør at lyset kobler ut i 4 timer midt på natten. Denne funksjonen kan kobles ut ved å montere lask mellom to av klemmene, se på kobling nede til høyre (koblingsprinsipp).

Testfunksjon: Gjør et kort trykk på lokket (1 sek.) og lyset er på i 3 min. Omprogrammering av lux-nivå: Trykk på lokket og hold i 3 sek. – dette utføres når dagslyset er i passende skumringsnivå (når du ønsker at utelyset skal tenne).

EL. NR.	NAVN	FARGE
1418252	MSB 16	Hvit plast
1418253	MSB 16 Spesial (uten nattutkobling)	Hvit plast

TEKNISK

Fysiske mål:	HBD - 95/73/37 mm
Spenning:	230VAC + 10/-20%
Kapsling:	IP44
Enøk:	4 timer nattutkobling.
Max belastn.:	16A/3600VA (se tabell).

TIPS Industriversjonen har kun én inn- og utkobling pr. døgn (24 t. syklus).

LASTTABELL

Type	Belastn.	Maks startstrøm
Glødelampe	16A	120A 10ms / 400A 1ms
El. trafo	13A	120A 10ms / 400A 1ms
Jernkjærnetrafo 300VA		120A 10ms / 400A 1ms
Lysstoffarmatur	8A	120A 10ms / 400A 1ms
El. forkobling	13A	120A 10ms / 400A 1ms
Gasslampe*	8A	120A 10ms / 400A 1ms

KOBLINGSPRINSIPP

