

FDV: 1716920

Produkt: Boligskap AltiEtt 2 rad/1måler
El-nummer: 1716920
GTIN: 7090008552499
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002277
Blokknummer: 230402
Leverandørens varegruppe: 1733 - Boligskap



Teknisk beskrivelse

Sikringsskap med komplett montasjeramme som har 2x21 + 3x7 moduler og målerfelt for 1 måler.

Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet. Sikringsskinnene kan vippe frem for enkel og sikker kabeltilkobling.

Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.

Inneholder:

- Nemko sertifikat.
- Montasjeinstruks.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- 2 x jordskinne KLB24.
- DIN skinne i bakvegg.
- Montasjeramme.
- Blindplate for avdekking.
- Merkeskilt selvklebende for 230/400V

Spesifikasjoner

Antall poler	0
Medkoblen nullleder	Nei
Merkestrøm	80 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP2XC
Høyde	790 Millimeter
Bredde	483 Millimeter
Dybde	210 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinnesystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Mål

Dybde (mm)	210.0
Bredde (mm)	483.0
Høyde/diameter (mm)	790.0
Vekt (g)	16000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

SVHC navn: Lead

Stansefabrikken Products AS

info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro/

Borgeskogen 8

3160 Borgeskogen
 Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

EC nummer: 231-100-4
CAS nummer: 7439-92-1

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering