

LED GU10 & MR16

Dimbare LED spot pærer

GU10 og GU5,3 LED pære som gir godt lysutbytte og lavt energiforbruk. GU10 LED pære kan benyttes i alle 230V GU10 armaturer.

- Lik størrelse som halogenpærer hhv. 230V & 12V
- Ingen blending
- Ingen "prikker" i taket (ikke LED linse teknologi)



Med forbehold om trykfeil og endringer.

Type		LED MR16 600lm	LED GU10 500lm
El. nr		37 083 76	37 083 51
Produktkode		ER3308dDG-WFL	LR4607dDG-WFL
Effekt	W	8	7
Fargetemperatur	K	2800 +/- 150K	2800 +/- 150K
Sokkel		GU5,3	GU10
Spredningsvinkel	°	36°	38°
Lysmengde	lm	600	500
Candela	cd	1800	700
Ra	>	82	82
Levetid	timer/restlys	25 000 / L90	25 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	50 x 49	50 x 57
Erstatter halogen	W	50 (12V halogen)*	50 (230V)
Spesielle egenskaper		Dimbar 100-10%	Dimbar 100-10%
Energiklasse		A	A+

Megaman LED dimmes med 230V LED dimmer. De fleste standard forkantdimmere kan benyttes. Beregn maks 20% av totaleffekten på dimmeren.
* Ikke alle halogentrafoer egner seg til LED.

*Besøk websiden
megaman.cc
for liste over testede
trafo/drivere