



ANALOG AMPEREMETER INDIR 0-50A

SM050

Tekniske data

Type måleinstrument	amperemeter
Måleskala	50A
Presisjonsklasse	1.50%
Måleområde	0 til 50 A
Antall moduler	4
Frekvens	45/65 Hz
Totalt effekttap	1,1 W
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Forbrukt belastning i VA	1,1 VA
Arbeidstemperatur	-25 til 50 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm
Produktets installasjonsdybde	54 mm