



DIGITALT AMPMETER 0-400A INDIR

SM401

Tekniske data

Type måleinstrument	amperemeter
Måleskala	400A
Presisjonsklasse	1%
Måleområde	0 til 400 A
Antall moduler	4
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	207/230/253 V
Frekvens	45/65 Hz
Totalt effekttap	1 W
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm ²
Forbrukt belastning i VA	1 VA
Arbeidstemperatur	-10 til 55 °C
Lagringstemperatur	-40 til 70 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm
Produktets installasjonsdybde	54 mm