

FDV - MYKSTARTER PSTX105-600-70 105A

MYKSTARTER PSTX105-600-70 105A



Produktinformasjon

Elnr:	4189731
ABB identnr:	1SFA898109R7000
Varenavn:	MYKSTARTER PSTX105-600-70 105A
Varebetegnelse:	PSTX105-600-70
EAN:	7320500501313
Forpakning:	1
Enhet:	STK
Teknisk beskrivelse:	PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den har innebygd elektronisk overlastvern (EOL), momentstyring for bedre styring av pumper. Det er innebygd bypass på hele serien. Avtagbart styrepanel, som kan flyttes/monteres i tavlefront. Samme menyoppbygging som ABB frekvensomformere, noe som gir god gjenkjenning og forenklet programmering for de som er vant til ABBs frekvensomformere. Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt over lengre tid. Separat tilkobling for PTC/PT100 og analog utgang gir mulighet for begge funksjoner samtidig. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via pluggen Anybus konsept. PSTX leveres i størrelse 30...1250A. PSTX er 3-fase styrt, det betyr at de kan kobles inside-delta og således starte motorer på opptil 2155A. PSTX leveres i hhv 208-600 og 208-690V utgave, og er marinegodkjent.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000640 - Mykstarter
Vedlikehold:	