

## Elma 2000X – KAT IV spenningstester

- Spennings-, gjennomgangs- og fasefølgetester



Elma 2000X er en spennings-/gjennomgangstester for for ekstra høy sikkerhet og med mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning, smart fastgjørelse av målepinner med avstand så de passer direkte i stikkkontakten. Prober med både 2 og 4mm diameter og integrert beskyttelseshette med oppbevaringslommer for prober.

Elma 2000X har mange funksjoner, som gjør det daglige arbeid enklere og mere sikkert, bl.a. full spenningsvisning uten batterier. Instrumentet har fullautomatisk bytting mellom de forskjellige funksjoner og kan ikke feilbetjenes.

- Spenningstest, 2 polet med lysdioder (12-690V AC/DC)
- Kraftig lydindikering ved Spenningstest
- Polsøker, 1-polet spenningstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Gjennomgangstest med lysdiode og akustisk signal
- Automatisk selvtest funksjon
- Ekte spenningsstest også uten batteri
- Automatisk Av/På – ingen knapper
- Innebygd ekstra kraftig lommelykt
- Dobbelt isolert, IP65, GS godkjent og KAT IV 600V

Elma 2000X leveres inkl. standard LR03 batterier og tilfredsstillende IEC 61243-3, EN 61010-1 KAT IV 600V og TUV/GS. Testerne er IP65, personbeskyttet opp til 690V jord potensiale og dobbelt isoleret.

### Tekniske Data:

**Spenningsindikering:**

12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC

**Teststrøm:**

< 3,5mA

**Polsøker:**

100-690V AC

Gjennomgangstest:

0-

Fasefølge:

Sikkerhet:

Batteri:

Kapslingsklasse::

Mål:

Vekt:

## Tilbehør

### EAN

### EL.NR

### Produkt

5706445140190

8023338

Elma belteveske, åpen

5706445250646

8023369

Målespiss til Elma 2000/2100/X One/HT9, 4Mm

5706445250226

Hetter for Elma 2x00X, Kat IV

5060084081222

8062739

Kewprove 3