



ELIT 2007B, 0,1mA - 20A

Lekkasjestrømstang 0,1mA-20A

Kompakt lekkasjestrømstang på 140x45x20 mm med 1% nøyaktighet over hele måleområdet.

Teknisk beskrivelse

En liten lekkasjestrømstang på 140x45x20 mm med høy nøyaktighet.

- Tangkjeft på 18mm.
- 2 manuelle områder på 200mA og 20A.
- Data hold for å fryse målt verdi på display.
- Sikkerhetsnivå Cat II 600V/Cat III 300V.
- Liten og hendig størrelse, passer lett i lomma.
- Robust utførelse.
- Leveres med veiledning, bæreverseke og batteri.

1% nøyaktighet over hele måleområdet.
Meget godt skjermet tangkjeft, maksimalt 1mA induisert ved 100A gjennom leder like ved.

Fordeler:

2 manuelle områder på 200,0mA og 20,00A
Data hold for å fryse målt verdi på display
Sikkerhetsnivå CATII 600V/CATIII 300V



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 2007B, 0,1mA - 20A/ 10300007/ 8001803/ 7070810003808
I henhold til:	EN 61010- 1/A2 : 1995 EN 61010-2-32: 1994 EN 61326-1: 1997 EN 61326/A1: 1998
Stasjonær måleinstallasjon	No
Alarmutgang	No
Ekstern strømtransformator	No
Måleområde	0,0001 - 20 Ampère