

Produktdatablad

**Brannalarmkabel Rød m/jordtråd 1x2x1mm Brann/nødlys**  
**El.nr. 1000096**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 5,8  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 52   |



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsanlegg. Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Oppbygning:           | Parkabel, massive ledere sort/rød, rød ytterkappe, foliesjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | Halogenfri polymer / Halogenfri polymer                       |
| Dimensjon:            | 1 mm  |
| Antall ledere:        | 2 ledere (1 par)  |
| Jordleder:            | Ja  |
| Testspenning:         | 800V  |
| Driftspenning:        | Uo/U: 300V  |
| Temperaturområde:     | -5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt      |
| Flamme test:          | ClassC, VDE 0472 part 804, IEC60332-3                         |
| Revolving:            | 14 ganger pr meter  |
| GTIN:                 | 7070613070557   |