

FDV: 1584831

Produkt: HD søyle Camping 4
El-nummer: 1584831
GTIN: 7090008562580
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC004290
Blokknummer: 239801
Leverandørens varegruppe: 1512 - HD Standard


Teknisk beskrivelse

HD søyle, spesielt utviklet i henhold til nye forskrifter om camping. Låsbart strømuttak med jordfeil automatsikringer og interlock stikkontakt som er spesielt egnet for 16 amper kontinuerlig drift. Robust utførelse i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen 5052/5754, kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i f. eks saltvannsmiljøer.

Uttak og komponenter under låsbar dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til.
Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekantlås og nøkkel.

Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament 1584809, som er et tilleggsprodukt.

Mål

Dybde (mm) 250.0
Bredde (mm) 250.0
Høyde/diameter (mm) 1220.0
Vekt (g) 21190.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	4
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P	0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P	0
Med åpning for reset-knapp for kretsbytter	Ja
Med belysning	Nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	4
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter	16 Ampère
Med integrert myntinnkast	Nei
Med energimåler	Nei
Antall vannkraner	0
Avtappingsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til Til EE-avfall for resirkulering.

Målskisse

