

Switch DALI driver 40W 1000mA (700-105)

Elnr.: 6607344



Switch driver for LED Panel 700-1050mA Linect er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel med Linectboks. Den har DALI-2 samt Push dim funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 700-1050mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	1000
Antall armaturer B 10A	23
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	37
Antall armaturer C 16A	61
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-35
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch

Dimensjoner

Lengde (mm)	145
Høyde (mm)	27

Switch DALI driver 40W 1000mA (700-105)

Elnr.: 6607344

Bredde (mm)	46
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	210

Tilbehør

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 1000mA



Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver



Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver



Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.