

S3000 persiennestyreinnsats standard

Art.nr	GI541500
El.nr	1400934
GTIN	4010337027416



PRODUKTBESKRIVELSE

1Persiennestyreingsinnsats uten slaveinngang, for kontroll av elektrisk drevne avblendinger som persienner, rullegardiner og markiser. Ulike applikasjoner kan realiseres basert på hvilken type påsats som velges.

Styringsinnsatsen kan benytte følgende påsatser i S3000-serien: S3000 betjeningsmodul type GI5360XX, S3000 betjeningsmodul med pilsymboler type GI5361XX, S3000 betjeningsmodul memory type GI5362XX, S3000 persiennestyreing og ur-display type 5366XX eller S3000 persiennestyreing og koblingsur Bluetooth type 5467XX.

Produktet har ikke slaveinngang og kan ikke kontrolleres av andre persiennebrytere.

Det er heller ikke mulig å koble til vindsensor for å sikre mot mulige vindskader.

ønskes utvidet funksjonalitet i forhold til dette, må GI541500 persiennestyreinnsats m/slaveinngang benyttes.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Integrert timer:	Nei
Med tilkobling for lysstyrkesensor:	Nei
Egnet for vindsensor:	Nei
Egnet for regnsensor:	Nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:	Nei
Med Astroprogram:	Nei
Omformer inngang:	Nei
Med minnefunksjon:	Nei
Slumpgenerator:	Nei
Utestengelsessikring:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Maks omkoblingseffekt:	1000 Watt
Nominell spenning:	230 Volt
Type feste:	Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:	24 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei

Med IFTTT-støtte:

Nei