



ELIT DUSPOL digital 1000

Spennings tester IP65, CAT IV 600V

Digital spennings tester IP 65 og CAT IV 600V. Tester jordfeilbrytere, summer, diode, Hz og motstand.

Teknisk beskrivelse

ELIT DUSPOL digital 1000. IP65 CAT IV 600V

Den nye generasjon Duspole med økt måleområde på spenning, høyere teststrøm for test av jordfeilbrytere og bedre IP-grad

LCD display, frekvens- og motstandsmåling i tillegg til Duspole digital 1000.

Spenning fra 1 - 1000 V AC TRMS / 1200 V DC (LCD)

Visningsnivå: 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED)

Dobbelt bakgrunnsbelyst display for visning av frekvens (lite display) og spenning (stort display) eller motstand

Optisk kontinuitetstest opp til 100 k (gul LED)

resistansmåling: 0.1 k - 300 k (LCD)

Diodetest: 0.3 - 2 V (LCD)

Fasesekvenstest (grønn LED) / fasetest (rød LED)

Polaritetstest (LCD)

Frekvensmåling: 1 - 1000 Hz

Direkte visning uten å trykke på knapper (høy impedans måling)

Forandring av belastning via trykkknapp (lav impedans test)

Test av jordfeilbrytere (RCD)

Vibrerende alarm i håndtak.

Lys for å lyse opp målepunkt

IP65 beskyttet (støvtett og vanntett)

Robust kapsling med gummierte håndtak

Overspenningskategori: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Inkludert to AAA batterier, spenning over 50V vises selv uten batteri!



Fordeler:

LCD display, frekvens- og motstandsmåling

Spenning fra 1 - 1000 V AC TRMS / 1200 V DC (LCD)

Resistansmåling: 0.1 k - 300 k (LCD)

Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT DUSPOL digital 1000/ 10290002/ 8001210/ 7070811201920	
I henhold til:	---
Testtype	2-polet
Spenningsindikering	LED/LCD
Spenningsmåleområde	1 - 1000 Volt
Sjaltbar last	Yes
Indikering av dreieretning	Yes
Kontinuitetstest	Yes
Motstandsindikasjon	Optisk/akustisk
Kan benyttes i fuktige omgivelser	Yes
Strømforsyning	Med og uten batteri
Målekretskategori	CAT IV