

## Strømtrafo TCH8 600/5A KL 02S

<b>Art.nr</b>	TCH86005
<b>El.nr</b>	8000661
<b>GTIN</b>	7070587102421



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TCH8 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning  $\varnothing 44\text{mm}$  alternativt skinne  $60 \times 12\text{mm}$ . Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 500-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	TCH
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	$\varnothing 40\text{-}63\text{ mm}$

<b>Lysåpning skinne:</b>	60x12 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	600 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	115 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	58 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	88 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	490 g
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.49 kg
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtransformator
<b>Primær merkestrøm In:</b>	600 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	5 Voltampere
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningsdiameter:</b>	44 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Nei
<b>Med kobberskinne:</b>	Ja
<b>Antall primærinnganger:</b>	2

## MÅLSKISSE

---

