

## Strømtrafo TCH12 2000/5A KL 02S

<b>Art.nr</b>	TCH1220005
<b>El.nr</b>	8000834
<b>GTIN</b>	7070587102193



## PRODUKTBEKRIVELSE

---

TCH12 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning Ø100x50mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH12 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 1200-4000A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	TCH
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A
<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	100x50 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	100x50 mm

<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	2000 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	158 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	52 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	129 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	1000 g
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	1 kg
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtransformator
<b>Primær merkestrøm In:</b>	2000 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	25 Voltampere
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningsdiameter:</b>	50 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Nei
<b>Med kobberskinne:</b>	Ja
<b>Antall primæringanger:</b>	2

## MÅLSKISSE

---

