# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO01952

**Smart Tag Flex 3P+N TN**

**Elnummer: 1609012**



## Produktdata

| | |
|---|---|
| Produkt eller type komponent | Energisensor |
| Navn på mobilapp | ELKO Smart |
| Produktkompatibilitet | Med generation 2 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 8,500 cm |
| Pakke 1 Bredde | 4,900 cm |
| Pakke 1 Lengde | 6,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 64,000 g |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 48 |
| Pakke 2 Høyde | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt | 3,074 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.