



## FDV dokument 1410294

**Produkt:** Tidsbryter RS16/2T10 PH  
**El-nummer:** 1410294  
**Vareno:** EKO03285  
**EAN:** 7020160328519  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:


Tidsbryter topolet, benyttes der det er ønske om topolet brudd der kortslutning mellom fase og jord kan medføre berøringsfare eller varmgang. Brukes til kaffetrakter, strykejern ol. Tidsbryteren har en på/av funksjon og tidsintervall på 15min, 30min, 1t, 2t, 4t eller 8t. Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet slippe og avbryte tidsperioden. Tidsbryter 2T10 er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO RS16 design. Maks belastning: 10A

---


**Tekniske spesifikasjoner:** For innfelt montasje, benytt påveggskappe for påveggsmontering.  
Driftspenning: 230V / 50Hz.  
Max belastning: - Omsk last: 2300W / 10A.  
- Induktiv last: 1A  
- Kapasitiv last: 1A  
Innebygget termosikring  
Betjening: Trykknapp.  
Bryterfunksjon: 2 Polet relé  
Tidsinnstilling: 15,30 min. 1,2,4,8 timer.  
Justere tidsinnstilling: Under sentralplate.  
IP20  
Farge: Polarhvit

---

### Målskisse



### Koblingskjema



### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01