





# LED MR16 & G4

Erstatning for 12V halogen



Gir flott lys i interiør armaturer, og betydelig mindre varmeutvikling enn halogenpæren. De klare LED G4 gir en "glitrende" lyseffekt tilnærmet lik halogen lys. De små G4 pærer tilsvarende halogenpærer i størrelse. Bildene viser 1-1 str.

Type	 12V LED G4 100lm	 12V LED G4 180lm	 LED MR16 470lm	 LED MR16 400lm
El. nr	37 081 46	37 083 67	37 005 29	37 004 73
Merkevare	Megaman	Megaman	Airam	Megaman
Effekt	W 1,2	1,8	5	6,5
Fargetemperatur	K 2800	2800	2700	3000 - 1800
Sokkel	G4	G4	GU5,3	GU5,3
Spredningsvinkel	° -	-	36°	36°
Lysmengde	lm 100	180	470	400
Candela	cd -	-	600	1100
Spenning	12V AC	12V AC	12V AC	350mA
Ra	> 80	80	80	97
Levetid	timer / restlys 15 000 / L70	15 000 / L70	25 000 / L70	40 000 / L70
Mål (ØxH)	mm 9 x 30	10 x 37	50 x 45	50 x 49
Erstatter halogen	W 10	15	35	35
Spesielle egenskaper	Ikke dimbar	Ikke dimbar	Dimbar 100-10%	Dimbar Dim to WARM + Universaldimming
Energiklasse	A++	A++	A+	A

350mA

NB! Det er viktig å sjekke trafo og dimmer kompatibilitet!