

## FDV - MYKSTARTER PSE210-600-70-1 210A

MYKSTARTER PSE210-600-70-1 210A



### Produktinformasjon

Elnr:	4189711
ABB identnr:	1SFA897112R7001
Varenavn:	MYKSTARTER PSE210-600-70-1 210A
Varebetegnelse:	PSE210-600-70-1
EAN:	7320500515020
Forpakning:	1
Enhet:	STK
Teknisk beskrivelse:	PSE mykstarter. Kompaktmykstarter med innebygd By-pass, elektronisk overlastvern og momentstyring. Momentstyring gir den beste styringen for bl.a start og stopp av pumper. Tyristorstyring i to faser, med patentbaskyttet algoritme som gir overlegent stabil ramping. Låst rotor og underlast/tørrkjørings-overvåking. Justerbart overlastvern for klasse 10-20 og 30. Analog utgang som viser strømtrekket i 0-20mA , innebygd Modbus RTU og mulighet for andre feltbusprotokoller samt Modbus TCP/IP med ekstre utstyr. Styrespenning 100-250V, Motorspenning 208-600V.

### Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000640 - Mykstarter
Vedlikehold:	