

NEXA-101LC

TRÅDLÖS BRANDVARNARE, 2-PACK

**FIRE &
SAFETY**



LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA. Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden.

Två trådlöst sammankopplande optiska brandvarnare som snabbt upptäcker långsamt pyrande bränder. Levereras med plugg och skruv för montering.

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Signal vid låg batterispänning, varnar i 30 dagar
- Testknapp för drift och larm
- Bruksanvisning på svenska, norska, finska och engelska finns i förpackning samt på nexa.se
- Certifierad enligt BRE GLOBAL EN 14604:2005



TEKNISK DATA

Strömkälla	1 x 9V och 3 x AA batterier (ingår)
Radiofrekvens	433,92 MHz
Räckvidd	Upp till 30 meter
Larmsignal	85 dB vid 3 meter
Driftstemperatur	0-40 °C
Luftfuktighet	10-90 % RH
Mått	Ø 128 mm, 49 mm hög
EAN	7330545133196
Art nr E-nummer	13319 63 035 22