

Nødlysbatteri NiMH

Batterier til nødlys er en kritisk del av nødlyssarmaturer, og dens funksjon kan redde mange liv. Det er derfor avgjørende at det benyttes korrekt type batteripakke.

Husk at nødlysbatteriene skal testes hver måned, og full utlading en gang i året. Det skal testes at det kan lyse i minimum en time.

Det er viktig å gjøre vaktmesterne oppmerksomme på denne regelen.



Varenavn	19596024 BST 2.4V 2.1Ah NiMh
Varenummer	510007
EL-Nummer	6644822
Nominell Spenning	2,4V
Kapasitet	2,1Ah
Vekt	80 gr
Kontakt	Ja (Molex 5557-2P /UL 10007 20AW)
Ledning	12,5cm
Kjemi	NiMH
LxBxH	52x34x17 mm