



## FDV dokument 1411963

**Produkt:** H16/6-6 P bryter PH  
**El-nummer:** 1411963  
**Vareno:** EKO05524  
**EAN:** 7020160552419  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

Påveggsbryter med hurtigklemme.

Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på to forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.

Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjær T47.

Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Påveggsbryter dobbel vekselvender.  
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).  
Hurtigklemme.  
Hullavstand i festeplate: 38mm  
Halogenfri.  
Kobling: 6-6 dobbel vekselvender.  
16 A. 250V.  
Lysrør 10A.  
Kapslingsklasse: IP20.  
Avmantlingslengde: 8mm  
Antall ledere pr. terminal: 2  
Farge: Polarhvit


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema



## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01