



## FDV dokument 1660817

**Produkt:** Jordfeilautomat 2P C 40A  
**EI-nummer:** 1660817  
**Vareno:** EKO01892  
**EAN:** 27020160189206  
**Pakningsant.:** 6  
**Farge:** Hvit




**Produktbeskrivelse:** Jordfeilbryter type A med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. Produsert iht EN 61009-1 og oppfyller normkravene i NEK400. Leveres i 2-, 3- eller 4 poler i 10/15/20/32 A størrelse.

**Tekniske spesifikasjoner:** Merkestrøm: 40A  
Antall poler: 2  
Antill moduler: 2  
Karakteristikk: C  
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400

Jordfeilbryter: 30mA Type A  
Merkespenning: 230 VAC  
Bryteevne Icn: 10kA  
I<sub>2</sub>: 1,45

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm<sup>2</sup>  
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm<sup>2</sup>  
Avisoleringslengde: 12mm terminaler nede / 14mm terminaler oppe  
Tiltrekingsmoment: 2,5Nm terminaler nede / 3,5Nm terminaler oppe  
Type Bits: PZ2

### Målskisse



### Koblingskjema

Terminering - Jordfeilautomater 10 - 40A			
	PZ2	Tiltrekingsmoment	Entrådet CU
	14mm		
	5,5mm		
			Flertrådet CU

### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01