

# SMARTDIM PUCK UNI 200W

## Puckdimmer med Zigbee-modul

SmartDim Puck er 1-polet og tilkobles kun L-fasen. Kan også styres ved bruk av inntil 10 impulsbrytere og/eller ELKO Smart App. Pucken kan benyttes for å styre ohmske laster, samt LED- og halogen-laster. Kan plasseres i veggbokser, koblingsbokser og andre steder der det er mulig å plassere en dimmer. Den har minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag, automatisk lastdeteksjon, samt innstilling av min./maks. lysnivå.



Teknisk spesifikasjon	
■ Grå:	EKO07090 (EL-nr. 4540040)
Spenning:	230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk:	0,4W
Maks. kurssikring:	16A
Kommunikasjonstype:	Zigbee 3,0
Kapslingsgrad:	IP20
Funksjonstemperatur:	0°C - 35°C
Utvidelsesmuligheter:	Mekanisk impulsbryter maks.10 stk.
Overbelastningsbeskyttelse	
Overopphetingsbeskyttelse	
Kortslutningsbeskyttelse	
Soft start	

Belasting	
LED: RC modus	5-100VA
LED: RL modus	5-20VA
Glødelamper:	14-200W
230V Halogen:	14-150W
Elektronisk trafo:	14-150VA

Betjening	
Av/på:	Kort trykk opp/ned for å slå lyset på/av
Dimming	Langt trykk opp/ned for å dimme opp/ned

